

CK178746
48V800W30A-SZK
Kábelkiosztás




Fehér csatlakozó PAPA:
2 PIROS 48V+ Betáp
1 FEKETE Test




Fehér csatlakozó MAMA:
2 KÉK - Motor betáp1
1 SÁRGA - Motor betáp 2



Fehér kocka csatlakozó MAMA:
1 PIROS - Gyújtáskapcsoló szál
2 KÉK - TEST
Ide kösse be a gyújtáskapcsoló két vezetékét
(Nyit/Zár kapcsoló)



Fehér kocka csatlakozó 3 lyukú mama
1 KÉK - Gázkar visszajövő jel
2 FEKETE - TEST
3 PIROS - +5V gázkar betáp



Fehér kocka csatlakozó MAMA:
1 SÁRGA - fékkar
2 FEKETE - fékkar



Fehér kocka csatlakozó MAMA:
1 PIROS - +48V világítás
2 FEKETE - TEST



Fehér kocka csatlakozó MAMA:
1 PIROS - Töltés visszajelző Pozitív
2 FEKETE - Töltés visszajelző TEST



Fehér kocka csatlakozó MAMA:
1 PIROS - Féklámpa +48V
2 FEKETE - TEST



A vezérlő elektronika bekötése szakértelmet igényel!
A bekötéshez kérje szakember segítségét!
A vezérlő zárt "plombált" csomagolását csak akkor bontsa fel
ha meggyőződött róla, hogy megfelelő lesz. Csak bontatlan
zárócsomagolású vezérlőt veszünk vissza vagy cserélünk ki!